Guida di avviamento rapido DR400

DR400

Prima di cominciare, scaricare e installare l'utilità PCPatch da www.nemon.com.

L'utilità PCPatch

- Scaricare PCPatch da www.nemon.com e installarla sul PC dov'è installato il software di analisi e/o cui sono collegati i pazienti
- N.B. Non è indispensabile disporre di un adattatore USB Bluetooth per usare il DR400. L'adattatore è richiesto solo per visualizzare ECG usando l'utilità PCPatch
- Rivolgersi al distributore per ulteriori informazioni su questa caratteristica

PCPatch

Guida al collegamento

Preparazione del paziente

- Determinare la posizione ideale di cerotto e filo conduttore
- Prima del collegamento, preparare la pelle del paziente. Se uno qualsiasi dei siti applicativi del cerotto presenta peli, eliminarli usando un rasoio di sicurezza
- Usare una garza imbevuta di alcool per strofinare vigorosamente i siti finché la pelle non si arrossa
- Lasciar asciugare la pelle all'aria prima di procedere

Cerotto a 1 conduttore (1CH) con conduttore opzionale (3CH)	Cerotto a 3 conduttori (3CH)	Adattatore a 3 conduttori (3CH)
		

	Descrizione	Passi/suggerimenti
1	**Carica completa del DR400**	• Usare la docking station per caricare il DR400 con l'alimentatore • Il DR400 lampeggia arancione durante la ricarica e lampeggia verde ogni 4 secondi quando completamente carico
2	**Installazione ed esecuzione dell'utilità PCPatch**	• Sempre che non sia già stato fatto, scaricare l'utilità PCPatch da www.nemon.com e installarla sul PC collegato al software di analisi o ai pazienti. Eseguire l'utilità PCPatch
3	**Preparazione del DR400 per il paziente**	• Inserire il DR400 nella docking station e collegarlo al PC • A questo punto, è possibile cancellare, immettere l'ID paziente e aggiornare le impostazioni • Nuovo passo per il DR400 v 5.22: iniziare la registrazione premendo "Start DR400" (Avvia DR400) e poi scollegare il registratore dal PC
4	**Adesione del cerotto al DR400 e al paziente**	• Applicare il cerotto nella configurazione di collegamento prescelta per il DR400 • Rimuovere la copertura di protezione dalle derivazioni. Farle aderire bene alla pelle del paziente preparata e asciutta. • Il paziente è pronto!
5	**Nel caso dell'analisi Holter, rimozione del DR400 dal paziente e copia dei dati sul PC**	• Scollegare il DR400 dal paziente e inserirlo nella relativa docking station collegata al PC. (Il DR400 interrompe la registrazione dopo 2 minuti.) • Copiare i dati DR400 Holter su HE/LX Analysis o sulla directory dei pazienti di LX Remote • Aprire la cartella del paziente per visualizzare e analizzare i dati dei pazienti o inviare in qualsiasi momento un file LX Remote.

Rivolgersi al distributore NorthEast Monitoring per acquistare cerotti o adattatori.

advancing Holter technology

NorthEast Monitoring, Inc.

141 Parker Street, Suite 200
Maynard, MA 01754 USA
www.nemon.com

Copyright 2022-2025
Ultimo aggiornamento: 18 agosto 2025
NEMM049 - Rev-K - italiano

Funzioni e modalità di DR400

FUNZIONI DI DR400

FUNZIONE	ATTIVITÀ	RISPOSTA LUMINOSA	ULTERIORI INFORMAZIONI
REGISTRAZIONE DI UN EVENTO	Durante la registrazione, premere brevemente il pulsante PRESS	Il DR400 lampeggia verde lentamente per parecchi secondi	• Memorizzazione di evento in corso
VISUALIZZAZIONE DI UN ECG	Durante una registrazione e con PCPatch attiva, mantenere premuto il pulsante PRESS finché il DR400 non comincia a lampeggiare verde	Il DR400 lampeggia verde rapidamente durante la trasmissione di dati Bluetooth	• La finestra "View ECG" (visualizzazione ECG) appare entro pochi secondi • Per funzionare, il DR400 va accoppiato all'USB NorthEast Bluetooth e l'utilità PCPatch deve essere eseguita sul PC cui è collegato l'USB Bluetooth
ARRESTO DELLA REGISTRAZIONE, MEMORIZZAZIONE DI UN ECG E AGGIORNAMENTO DELLE IMPOSTAZIONI	Inserire il DR400 nella docking station collegata al PC su cui è installata l'utilità PCPatch	Il DR400 inizia a ricaricarsi ed è pronto per PCPatch	• Usare PCPatch per visualizzare in anteprima, copiare e/o cancellare il file flash.dat • Usare inoltre PCPatch per aggiornare le impostazioni Settings e accoppiare DR400 USB Bluetooth e/o Gateway (per evento Event)

Nota bene: Il registratore va pulito con un panno umido e sapone. NON USARE detergenti corrosivi quali l'acetone o l'alcol isopropilico in concentrazioni superiori al 70%.

Modalità di DR400

Quando il DR400 è inserito nella docking station e collegato all'alimentazione di rete o al PC:

- Il registratore si **sta caricando** quando la spia lampeggia arancione.
- La carica è **completa** quando la spia lampeggia verde. Quando non è collegato,
- il DR400 è in modalità **Registrazione** o in modalità **Attesa.**

Non si è certi se il DR400 è in modalità Registrazione o Attesa? Quando il DR400 non è collegato, premere rapidamente il pulsante e osservare:

- Se lampeggia verde per circa 30 secondi, il DR400 sta **registrando.**
- Se la spia si illumina verde quando viene premuto il pulsante, senza alcun lampeggio, il DR400 è in **attesa**, pronto per il prossimo paziente.
- Se la spia si illumina arancione quando viene premuto il pulsante, il DR400 non sta registrando e non può essere avviato così com'è. Prima di riutilizzare il DR400, usare PCPatch per visionare in anteprima, salvare, cancellare o immettere l'ID del nuovo paziente. Può essere necessario ricaricare il registratore.
- Se la spia non si illumina, può essere necessario ricaricare la batteria del DR400.